

# Gestire profili di rete wireless

Per modificare il profilo di una connessione wireless, in genere basta eseguire la procedura seguente:

1. Scorri rapidamente dal bordo destro dello schermo, tocca **Impostazioni** e quindi **Modifica impostazioni computer**.  
Se usi un mouse, posiziona il puntatore nell'angolo superiore destro dello schermo, muovilo verso il basso, fai clic su **Impostazioni** e quindi su **Modifica impostazioni computer**.
2. Tocca o fai clic su **Rete**, tocca o fai clic su **Connessioni** e infine tocca o fai clic sulla connessione che vuoi modificare.
3. Apporta le modifiche che vuoi nella pagina che viene visualizzata.

Altre attività, ad esempio l'eliminazione di un profilo, devono essere eseguite al prompt dei comandi. A questo scopo, apri il prompt dei comandi e digita il comando adeguato tra quelli illustrati nella tabella di seguito.

- Apri il prompt dei comandi. A tale scopo, scorri rapidamente dal bordo destro dello schermo, tocca **Cerca** (se usi un mouse, posiziona il puntatore nell'angolo superiore destro dello schermo, spostalo verso il basso e quindi fai clic su **Cerca**), immetti **Prompt dei comandi** nella casella di ricerca e quindi tocca o fai clic su **Prompt dei comandi**.

## Attività

Eliminare un profilo

## Istruzioni

Al prompt dei comandi digita:

**netsh wlan delete profile name="ProfileName"**

Mostrare tutti i profili wireless nel PC

Al prompt dei comandi digita:

**netsh wlan show profiles**

Visualizzare una chiave di sicurezza

Al prompt dei comandi digita:

**netsh wlan show profile name="ProfileName" key=clear**

Spostare una rete più in alto nell'elenco di priorità

Se ti connetti a una nuova rete e scegli **Connetti automaticamente**, questa verrà posizionata in cima all'elenco.

Interrompere automaticamente la connessione a una rete nel campo del computer

Toccare o fare clic sulla rete nell'elenco di reti, quindi scegliere **Disconnetti**.

Interrompere automaticamente la connessione a una rete esterna al campo del computer

Al prompt dei comandi digita:  
**netsh wlan set profileparameter name="ProfileName" connectionmode=manual**